

ANLEITUNG

Glasfasermodem **XSR151DK**



FÜR
**INTERNET
TELEFON
IPTV**

thurcom



Internet
Seite 3



Telefonie
Seite 5



IPTV
Seite 6



Internet

1

BESCHREIBUNG

Dieses Glasfasermodem (ONT) ist der zentrale Zugangspunkt für Ihre abonnierten TV/Radio, Internet und Telefonie Dienstleistungen.

BITTE BEACHTEN

Verwenden Sie in jedem Fall nur den mitgelieferten Stromadapter. Ansonsten kann dies zur Beschädigung des Glasfasermodems führen.

2

ANSCHLÜSSE

Auf dem ONT finden Sie verschiedene Anschlüsse:

Tel	Telefonanschluss
LAN1	Internetanschluss 1
LAN2	Internetanschluss 2
LAN3	Internetanschluss 3
LAN4	Internetanschluss 4
10G	Internet (bis 10 Gbit/s)
PWR	Stromversorgung
RF TV	TV/Radio Signal. Verbunden mit Ihrer Hausinstallation



3

ROUTER MODUS

Der ONT ist bereits im Router Modus. Die WLAN Funktion ist aktiv und die vier Netzwerkanschlüsse (1 bis 4) können für den Internetzugang verwendet (bis 1 Gbit/s) werden. Beim 10G Port ist der Durchsatz mit dem entsprechenden Abo und Infrastruktur bis 10 Gbit/s möglich. Weitere Informationen zum Verbindungsaufbau via WLAN finden Sie nachfolgend.

4

WLAN VERBINDUNGS-AUFBAU

Öffnen Sie auf Ihrem Gerät (PC, Laptop, Smartphone, Tablet, usw.) das Menu für die Drahtlosverbindung, oft auch als WLAN oder WiFi bezeichnet. Wählen Sie den Netzwerknamen (NETWORK NAME) Ihres ONT aus. Sie finden den Netzwerknamen auf der Unterseite vom ONT. Wird nach der Auswahl des Netzwerknamens ein Passwort (Schlüssel) verlangt, geben Sie diesen in das dafür vorgesehene Feld ein. Sie finden das Passwort ebenfalls auf der Unterseite vom ONT (PASSWORD).

5

SSID UND WLAN SCHLÜSSEL ÄNDERN

Sie können den Netzwerknamen und den WLAN Schlüssel in Ihrem ONT unter **http://192.168.1.1** ändern. Die Zugangsdaten zum Login finden Sie auf der Unterseite vom ONT.



Telefonie

LIEFERUMFANG

Wenn Sie Thurcom Telefonie abonniert haben, erfolgt der Anschluss des analogen Telefongerätes direkt am ONT. Zu diesem Zweck enthält der Lieferumfang zusätzlich ein passendes Telefonkabel.



Telefonkabel

INBETRIEBNAHME

Der ONT ist mit **einem analogen Telefonanschluss** ausgestattet. Auf dem **Anschluss TEL** wird Ihre Telefonnummer aufgeschaltet. Sie können dort ein handelsübliches **analoges** Telefongerät anschließen.

BETRIEB ÜBER BESTEHENDE HAUSINSTALLATIONEN

Für die Verbindung des ONT's zu den Telefongeräten können Sie alternativ auch die bestehende Hausinstallation verwenden.

Kontaktieren Sie dazu bitte Ihren Elektroinstallateur.



IPTV



1 ANSCHLIESSEN DER IPTV BOX

Schliessen Sie die IPTV Box mit dem HDMI-Kabel an Ihrem TV-Gerät an. Mit dem Netzwerkkabel verbinden Sie die IPTV Box mit Ihrem ONT. Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein und wechseln Sie das Eingangssignal auf den HDMI-Anschluss, an welchem Sie die IPTV Box angeschlossen haben. Schliessen Sie nun die Box mit dem Stromadapter an den Strom an. Die Status-LED auf der Frontseite beginnt blau zu blinken und auf dem TV-Gerät wird «Bitte warten» angezeigt.

Um einen störungsfreien Betrieb der IPTV Box gewährleisten zu können, benötigt sie eine direkte Netzwerkverbindung zum ONT. Der Einsatz von zusätzlichen Geräten, wie Router, Switch, Powerline, etc., kann zu Verbindungsproblemen führen.

BITTE BEACHTEN

Der erste Start der IPTV Box kann mehrere Minuten dauern. Bitte trennen Sie die Box während dieser Zeit weder vom Strom noch vom Netzwerk.

3 GRUNDEINSTELLUNGEN

Weitere Angaben zur Installation entnehmen Sie bitte der separaten Anleitung zu Ihrem TV Angebot

BITTE BEACHTEN

Die Replay TV Aufzeichnung beginnt ab dem Zeitpunkt der Aktivierung. Sendungen vor der Aktivierung können nicht abgerufen werden.

Sicherheitshinweis

Der ONT ist über ein Glasfaserkabel angeschlossen, welches mit einem Laser-Sender verbunden ist. Laserstrahlen können bei direktem Kontakt die Augen schädigen. Bitte öffnen Sie die Abdeckung des Glasanschlusses nicht selbstständig und stecken Sie das Glasfaserkabel nicht aus. Bei Fragen oder Problemen mit dem ONT oder dem Glasanschluss kontaktieren Sie bitte Ihren Kabelnetzbetreiber oder den Thurcom-Support.



SUPPORT

Falls Sie weitere Fragen haben oder bei der Installation Probleme auftreten sollten, kontaktieren Sie bitte unseren Support unter der Telefon-Nummer **071 565 65 65** oder per Mail auf **support@thurcom.ch**.

Auf unserer Homepage **www.thurcom.ch** finden Sie weitere Informationen und Anleitungen zu unseren Produkten.

THURCOM SHOP

Speerstrasse 10, 9500 Wil, 071 565 65 65, info@thurcom.ch

www.thurcom.ch